

## Kompleksowe rozwiązania do procesowania gotówki

### Billcon CHS-10

Licznarka ilościowa do bilonu

#### Wydajność

- Liczenie ilościowe do 4000 monet/ minutę
- Odliczanie, sumowanie
- Górny podajnik na 10 000 monet

#### Niezawodność

- Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja
- Produkcja w Japonii

#### Funkcjonalność

- Start zintegrowany także z rękawem odbiorczym
- Silnik z funkcją nawrotu
- Możliwość pakowania w worki/ tubusy



#### Dane techniczne:


Kieszenie liczarki	Podajnik: 10 000 monet; rękaw odbiorczy; kieszeń/ rękaw na odrzuty
Wielkość monet	Średnica: 15.0 – 38.0mm; grubość: 0.8 – 3.6mm
Waluty	Dowolna (standardowo PLN)
Tryby liczenia	Ilościowe, odliczanie, sumowanie
Prędkość liczenia	4000 monet/ minutę
Czujniki	Mechaniczna kontrola średnicy i grubości
Sterowanie	Wyświetlacz LED/ panel sterowania z klawiszami funkcyjnymi, pokrętła średnicy i grubości monet
Komunikacja	RS232C (COP-02)
Opcje	Zestaw do tubowania, wyświetlacz dla Klienta, port komunikacji (COP-02)
Zasilanie/ pobór mocy	110V 60Hz lub do 240V 50Hz/ 100W
Wymiary [mm]	300(szer.) x 500(głęb.) x 345(wys.)
Waga [kg]	21.0



Wszelkie  
prawa  
zastrzeżone®



Certyfikat  
Wiarygodności  
Biznesowej



DUNS: 42-222-6733